



Oplink Security

ซอฟท์แวร์

คู่มือการใช้งาน

Oplink Communications, Inc.

Oplink Communications, Inc.



สารบัญ

ເรີ່ມຕ້ຳ	นใช้งาน	5
A.)	ตั้งค่าบัญชี โดยใช้สมาร์ท โฟนของคุณ	.5
в.)	ยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่านใหม่	.5
រេរបូក	ลัก	. 7
วิดิโอ		. 9
A.)	โหมดดูหลายสถานที่	.9
в.)	โหมดดูสถานที่เดียว	10
C.)	เปลี่ยนการตั้งค่าภาพ	11
D.)	บันทึก/แชร์ วิดิโอ	12
E.)	ติดต่อเบอร์ โทรฉุกเฉิน	13
ົວດີໂອເ	เกรมา	14
ควบคุ	ุม	18
А.)	แก้ไขข้อมูลบัญชี (รหัสผ่าน,ที่อยู่อีเมล ,ชื่อที่ใช้แสคง)	18
в.)	เพิ่มผู้ใช้งาน	19

	P
6	
Ľ	INK

V 2.61	LĩNK
c.) แก้ไข/ลบผู้ใช้ภายในครอบครัว	20
D.) เพิ่มเบอร์ โทรติดต่อฉุกเฉิน	21
E.) เพิ่ม/ลบ เบอร์ โทรติดต่อฉุกเฉิน	22
F.) ควบคุม -> ออกจากระบบ	23
G.) เข้าสู่ระบบ/ขอรหัสผ่านใหม่	23
จัดการอุปกรณ์	24
A.) เปิดการใช้งาน โอพียู(OPU) (เพิ่มอุปกรณ์)	24
 B.) เพิ่มอุปกรณ์ (กล้อง และ เซนเซอร์) 	25
c.) ลบ และ แก้ไขชื่อ โอพียู(OPU) และ อุปกรณ์	26
D.) การสับเปลี่ยน โอพียู(OPU)	27
E.) ระดับแบตเตอรี่	28
F.) ความไวกล้อง (ในการไปถึงคุณสมบัติตรวจจับการเคลื่อนไหว)	29
G.) ยกเลิกงานแบ่งปัน	30
н.) การเพิ่มเครือข่าย WI-FI สำหรับกล้อง	31
 การเพิ่มเครือข่าย WI-FI สำหรับกล้องตัวอื่น ๆ 	32
การแจ้งเตือน	



V 2.61	LĩNK
ไปที่การควบคุม -> การแจ้งเตือน	
ล็อค/ปลดล็อค	34
A.) ล็อก/ปลดล็อก โอพียู(OPU)	34
 B.) ล็อคในขณะอยู่บ้าน 	35
คำแนะนำในการแก้ปัญหา	

หมายเหตุ:

ข้อมูลบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับแพคเกจที่ นอกจากนี้หน้าจอภายในจากรุ่น iOS อาจต่างออกไป หากคุณกำลังใช้ Android หรือ Windows phone รุ่นโทรศัพท์ของแอพพิเคชั่น ของเราอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนการติดต่อ



เริ่มต้นใช้งาน

a.) ตั้งค่าบัญชีโดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

- คาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Oplink mi Security สำหรับ iPhone จาก App Store, Android จาก Google Play Store, หรือ Windows phone จาก Windows Store
- กลิกบนปุ่ม OPLINK จากนั้นทำการยืนยันเลงหมาย โทรศัพท์ (ดูด้านล่าง).

b.) ยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่านใหม่

 ที่หน้ายืนยันเลขหมายโทรศัพท์ ใส่เบอร์โทรศัพท์ของกุณ จากนั้นเลือกปุ่ม "ถัดไป" เซิร์ฟเวอร์จะส่งรหัสยืนยันไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านทางข้อกวาม
.

สามารถตรวจสอบรหัสได้จากข้อความและป้อนลงในช่องที่ให้ไว้

₩ AT&T 🗢 5:05 PM	31% 💷	III. AT&T	LTE	4:53 PM	100% 🚍
Phone Number Verificat	ion	Back	А	ccess Code	
Enter your phone number and pr 'Continue'. This will also be your h account to Oplink mi Security	ess ogin	An acc SMS. I Your c may ap Click	cess co Enter it arrier's oply. 'Reque	de has been sent below to proceed standard messagir st Code" for a cal	to you via d. ng rates Iback if
United States (+1)	>	secon	ds.	ceive the code wi	40
Enter phone number here		Ente	er SMS	code here	
Continue				Continue	
secure.server.c4mi.com	Config			Request Code	
	Coning				
Public Access					

Oplink Communications, Inc.



- หากคุณไม่ได้รับข้อความ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม "ขอรหัส" เลือกที่ "ขอรหัส" เพื่อขอรับรหัสในโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะอ่านรหัสให้กับคุณผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อสิ้นสุดการโทรให้ใส่รหัสลงในช่องที่ให้ไว้
- ลุณจะถูกขอให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีของลุณ เมื่อลุณกรอกข้อมูลที่ต้องการเสร็จ โปรดเลือกที่ปุ่ม
 "บันทึก"เพื่อที่จะบันทึก หลังจากที่ลุณเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านทีลุณตั้งไว้ การจัดการข้อมูลบัญชีของลุณเป็นอันเสร็จ

111. AT&T LTE 4:54 PM 100% 📟	at AT&T 🗢 5:05 PM 30% 💷
Back Password and Email Save	Phone Number Verification
Your account is 15109337437 Set a new password Min 8 characters/numbers retype new password	Enter your phone number and press 'Continue'. This will also be your login account to Oplink mi Security
Enter Email address	United States (+1) > 4088298449 Phone Verification
Set a display name First name - required	Phone number has been verified.
Last name	Config
	Public Access







เมนูหลักประกอบด้วย 4 ออปชั่น: วิดิโอ, วิดิโอแกรม, ควบคุม, และ ล็อค/ปลดล็อค.

วิดิโอ --- ให้ผู้ใช้สามารถดูกล้องต่างๆได้

วิดิโอแกรม --- แสดงรายการของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

ควบคุม --- ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีหรืออุปกรณ์

ล็อค/ปลดล็อค --- ให้ผู้ใช้สามารถลี่อก หรือ ปลดลี่อกระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

สีของปุ่มจะแสดงถึงสถานะการทำงานของ โอพียู(OPU)



สีแคง: บ่งบอกว่าระบบหรือ โอพียู(OPU) ถูกล็อค

สีเหลือง: บ่งบอกว่าระบบหรือ โอพียู(OPU) ไม่ถูกล็อกทั้งหมดในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งระบบหรือมากกว่า 1 โอพียู(OPU); หมายถึงระบบที่อยู่ในโหมดที่อยู่อาศัยเมื่อมีเพียงหนึ่งระบบหรือหนึ่งโอพียู(OPU)

สีเทา: บ่งบอกว่าระบบหรือ โอพียู(OPU) ถูกปลคล็อค

Oplink Store --- เมื่อผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของการเสนอขายของ Oplink และสมัครใช้บริการสามารถกดปุ่มตรงกลางของหน้าจอเพื่อเชื่อม โยงไปยังเว็บไซต์อ๊อบลิงค์



a.) โหมดดูหลายสถานที่



- วิดีโอจะแสดงหน้างอได้สูงสุด 4 ภาพวิดีโอบนหนึ่งหน้างอของกล้องทั้งหมดที่คุณมี
 วิดีโอจะถูกจัดกลุ่มตามสถานที่ตั้ง
- หน้าจอ 1.วีดีโอของเจ้าของสถานที่จะแสดงเป็นครั้งแรกเสมอ หากเจ้าของมีมากกว่า 1 สถานที่
 วีดีโอจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร
- หน้างอ 2: เจ้าของสถานที่วีดี โอที่สอง หากมีไม่มีสถานที่ที่สอง วีดี โอจะปรากฏขึ้นตามลำดับตัวอักษร
- ใน "วีดิโอ" คุณสามารถลากและวางวีดีโอในลำดับที่คุณต้องการ กดค้างบนวีดีโอที่จะข้าย ลากวิดีโอ เมื่อวีดีโอจะถูกลากไปยังสถานที่ที่ต้องการ จากนั้นปล่อย



b.) โหมดดูสถานที่เดียว



- ใน "วีดิโอ" เลือกที่วีดีโอเพื่อขยายและดูในโหมดภาพเดียว
- เลือกที่ปุ่ม "กลับ" เพื่อกลับไปที่หน้างอก่อนหน้า
- แตะที่ไอคอนการแจ้งเตือน 🏙 จะเรียกเหตุการณ์ฉุกเฉินและตั้งค่าไซเรน หลังจากที่คุณแตะจะมีป๊อปอัพขึ้นมา ถ้าคุณต้องการที่จะเรียกไซเรนแตะที่ "ใช่"
- เลือกที่ภาพ เพื่อที่จะขยายและซ่อนแผงควบคุม
- เลือกภาพอีกครั้งเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาพ ฟังเสียงรอบๆกล้องบันทึก และแบ่งปันคลิปวิดี โอที่สองภายในเวลา 30
 วินาทีตามเวลาจริงหรือเรียกรายชื่อ โทรศัพท์เพื่อ โทรออก โดยใช้แผงควบคุม



c.) เปลี่ยนการตั้งค่าภาพ



คุณสมบัติบางอย่างในโหมควีดิโอของกล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้

- แตะปุ่มการตั้งค่าภาพ (โดยเลือกแตะที่ไอคอนเครื่องมือ)
- ถ้าคุณจะติดตั้งกล้องบนเพดานให้คุณใช้การตั้งก่ากลับภาพโดยติ๊กถูกที่ "พลิก "
- กล้องสามารถติดตั้งเพื่อที่จะดูนอกหน้าต่าง
- 4) แตะที่กากระบาทเพื่อจะไปยังการบันทึกและ/หรือออกจากการตั้งค่าของรูป



d.) บันทึก/แชร์ วิดิโอ



- ในโหมดภาพเดียวเลือกปุ่มบันทึก (วงกลมทึบในวงกลมขนาดใหญ่) เวลาในการบันทึกสูงสุดคือ 30 วินาที การบันทึกจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในอัลบั้มภาพของคุณ
- ปุ่มบันทึก และ หยุด เป็นปุ่มที่ใช้ในการบันทึกหรือหยุดการบันทึกในปุ่มเดียวกัน
- วิดีโอจะหยุดการบันทึกเมื่อบันทึกเวลาถึง 30 วินาที ข้อความจะแสดง "แบ่งปันวีดิโอ"
- 4) ถ้าเลือก "ไม่" หน้าจอจะถูกนำไปยังโหมคภาพเดียว วีดีโอที่บันทึกจะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มรูป
- 5) ถ้าเลือก "แบ่งปัน" คุณสามารถที่จะเลือกการแบ่งปันผ่านทางอีเมล์หรือ Facebook

ทั้งสองจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยกับคลิปวีคีโอที่แนบมา



e.) ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉิน



- 1) ในโหมดภาพเดียวที่เมนูควบคุม เลือกที่ปุ่มโทรเพื่อเรียกรายการติดต่อฉุกเฉิน และเลือกโทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
- รายการติดต่อฉุกเฉินจะมีรายชื่อติดต่อสำหรับแต่ละ โอพียู(OPU)
- ง้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น "ไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อ" หากไม่มีรายชื่อในการโทรฉุกเฉิน
- คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อฉุกเฉินได้โดยไปที่ "ควบคุม -> บัญชี -> กรณีฉุกเฉิน"



วิดิโอแกรม......



- a.) แอพของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ จะเปิดไซเรนเป็นเวลา 5 วินาที ณ ที่ติดตั้งอุปกรณ์
 ข้อความจะแจ้งให้เจ้าของ ผู้ใช้ และ ครอบครัวทราบถึงเหตุการณ์ที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่บริเวณบ้าน
 จะแสดงเวลาและวันที่ดังตัวอย่าง 11:29:11 2012-01-25
- b.) ถ้าคุณเลือกชื่อกล้องบนหน้าจอ คุณจะถูกนำไปสู่การบันทึกเหตุการณ์ที่ วิดิโอแกรม เลือกที่ปุ่ม
 ถัดไปเพื่อดูที่กล้อง

 c.) คลิปวิดีโอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 30 วินาทีเล่นได้โดยการกดปุ่มเล่นในปุ่มกลางของหน้าจอ ภาพและวีดิโอสามารถบันทึกไว้ในอัลบัมรูปที่เรากำหนดไว้โดยการแตะปุ่มที่มุมขวาของหน้าจอ





- d.) คุณสามารถตรวจดูเหตุการณ์ผ่านวีดีโอเกรมได้ วีดีโอจะถูกบันทึกไว้ในโอพียู(OPU)
 และคุณยังสามารถดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโอพียู(OPU)อื่น โดยการเลื่อนไปยังหน้าถัดไป
 โดยเหตุการณ์จะถูกบันทึกเรียงลำดับจากปัจจุบันไปยังอดีต
- e.) ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาติไม่เห็นปุ่ม " แก้ไข "
 เฉพาะเจ้าของเท่านั้นจะเห็นปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบนและดังนั้นจึงมีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่จะลบเหตุการณ์ได้





f.) ในการก้นหาเหตุการณ์ให้แตะที่ปุ่ม " ก้นหา " แตะที่ โอพียู(OPU) เพื่อเลือกโอพียู(OPU) ที่กุณต้องการณ์เพื่อดำเนินการก้นหา เลือกวันที่เริ่มด้นและสิ้นสุดของการก้นหาและจากนั้นแตะที่ "ตกลง" เพื่อดำเนินการก้นหา ผลของการก้นหาจะปรากฏขึ้น

III AT&T LTE	4:16 PM	99% 🗖	D AT	&T LTE	4:17 PM		99% 💼
Back	earch	Submit	Sear	ch	Results	[Edit
		,	OP	U_b			
OPU		OPU_b	OPI Dev	nt: 100002 U: OPU_b vices: Kevir	2 <u>765212</u> 4		>
			Typ	e: Emerge e: 09/03/2	ncy 013 06:05:17PN	I PDT	
Starts	Tue, Se	p 03, 2013	Eve	nt: 100002	7652123		
Ends Thu, Sep 05, 2013			Dev Typ Tim	u: OPU_b vices: Rem e: Emerge e: 09/03/2	ote Control 4700 ncy 013 03:45:36PM)0xxxx	>
			OP	nt: 100002 J: OPU_b	27652122		
Ju	ly 1	2011	Dev	vices: Rem e: Emerae	ote Control 4700 ncv)0xxxx	>
Αυσυ	st 2	2012	Tim	e: 09/03/2	013 03:44:17PN	I PDT	
Augu		2012	OP	nt: 100002	7652121		
Septemb	er 3	2013	Dev	vices: Rem	ote Control 4700)0xxxx	>
Octob	er 4	2014	Typ Tim	e: Emerge e: 09/03/2	ncy 013 03:43:13PM	I PDT	
Novemb	er 5	2015	Vid	eoGram	Search	но	me



ควบคุม5

a.) แก้ไข ข้อมูลบัญชี (รหัสผ่าน , ที่อยู่อีเมลล์ , ชื่อที่ใช้แสดง)

- ไปที่ควบคุม ->บัญชี->-ข้อมูลส่วนตัว
- 2) แตะที่ปุ่มแก้ไข.
- ปรับปรุงข้อมูลตามความเหมาะสม
- 4) แตะที่ปุ่ม " บันทึก " เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวหรือเพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้า





b.) เพิ่มผู้ใช้งาน

- ไปที่ ควมคุม > บัญชี > ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้งานในกรอบครัว
- 2) กดปุ่ม "เพิ่ม"
- 3) การป้อนชื่อ-นามสกุลผู้ใช้ รหัสประเทศ เบอร์ โทรศัพท์ผู้ใช้ และจากนั้นจำเป็นให้เลือกที่เครื่องหมายที่ช่องเพื่อใช้งานคุณสมบัติของ โทรศัพท์(เจ้าของสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้พวกเ ขาจะใด้รับข้อมูลผ่างทาง โทรศัพท์เมื่อมีเหตุการณ์ ผู้ใช้ โทรศัพท์แบบอื่น ไม่จำเป็นค้อง ได้รับอนุญาติจากผู้ดูแลระบบเซิฟเวอร์จะยอมรับอนัติ โมมัติ ผู้ใช้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่นการดาว โหลด แอพพลิเคชั่น หรือการตรจสอบหมายเลข โทรศัพท์
- แตะปุ่มรายชื่อผู้ติดต่อและเลือกหนึ่งรายชื่อ คัดลอกรายชื่อจากนั้นเพิ่มเป็นผู้มีอำนาจใช้งาน
- เลือกที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึก หรือ เลือกที่ "กลับ" เพื่อข้อนกลับ เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- เพิ่มผู้ใช้ภายนอกคนอื่นๆ ในครอบครัว โปรดทำตามหัวข้อ 1,2,3,4
- เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ภายในครอบครัวคนใหม่ทราบ



Oplink Communications, Inc.



c.) แก้ไข/ลบ ผู้ใช้ภายในครอบครัว

- ไปที่ ควมกุม → บัญชี → ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้งานในครอบครัว
- เลือกที่ปุ่ม ">" ถัดจากชื่อผู้ใช้
- ลุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อของ ผู้ใช้งาน และเลือกปุ่ม "บันทึก" หรือเลือกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบ ผู้ใช้งาน จากรายการ
- เลือกที่ปุ่ม " ลบ " อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบของผู้ใช้ จากนั้นจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- ในการลบเพิ่มเติมผู้ใช้งานเพิ่มเติม โปรคทำตามหัวข้อ 1,2,3,4
- ผู้ใช้งานที่ถูกลบ จะ ไม่สามารถดูอุปกรณ์ได้ และข้อความจะถูกส่ง ไปยังผู้ใช้งาน เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่ม / ลบผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งานให้ผู้งานใช้สามารถเป็นผู้ดูแลระบบได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบมอบหมายให้ ผู้ใช้ A เพื่อดูเฉพาะอุปกรณ์ของบ้านหลังที่ 1 แต่ไม่อนุญาติให้ดูอุปกรณ์ของบ้านหลังที่ 2 เป็นต้น

III. AT&T LTE	6:37 PM	57% 💷
Back	Details	Save
Abc		
Xyz		
1987654321	1	
)
	Remove	
*		
Control		Home



d.) เพิ่มเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

- 2) กดปุ่ม "เพิ่ม"
- ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน, รหัสประเทศที่และหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
- คัดลอกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์ จะช่วยแสดงรายชื่อผู้ติดต่อและให้กุณสามารถเลือกหนึ่งผู้ติดต่อเป็น เบอร์ติดต่อฉุกเฉินได้
- เลือกที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยัน หรือ "กลับ" เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- การเพิ่มเติมผู้ใช้งาน โปรคทำตามหัวข้อ 1,2,3,4





e.) เพิ่ม/ลบ เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

- เลือกปุ่ม ">" ถัดจากชื่อของเจ้าของเบอร์
- กุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อของรายชื่อติดต่อฉุกเฉินและเลือกปุ่ม "บันทึก" หรือเลือกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉินจากรายการ
- เลือกที่ปุ่ม "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบรายชื่อผู้ติดต่อนี้ จากนั้นจะกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- ในการลบเพิ่มเติมรายชื่อติดต่อฉุกเฉินขั้นอื่น โปรดทำตามข้อ 1,2,3,4





f.) ควบคุม -> ออกจากระบบ

ผู้ใช้สามารถออกจากระบบของแอพจากหน้าจอนี้

g.) เข้าสู่ระบบ/ขอรหัสผ่านใหม่

เลือกที่ "ลืมรหัสผ่าน" ระบบจะไปยังหน้า " ลืมรหัสผ่าน " กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ(หมายเลขโทรศัพท์ของบัญชี) ในช่องที่ให้ไว้และกดปุ่ม "ยืนยัน" สำหรับรหัสผ่านใหม่จะส่งอีเมล์ไปให้คุณพร้อมกับรหัสผ่านใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะตั้งก่ารหัสผ่านใหม่หลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่สร้างเซิร์ฟเวอร์บนหน้าเว็บ





a.) เปิดการใช้งาน โอพียู(OPU) (เพิ่มอุปกรณ์)

- 1) ไปที่ ควบคุม -> จัดการอุปกรณ์
- กดปุ่ม "เพิ่ม" ที่อยู่ถักจาก "จัดการอุปกรณ์"เลือกที่ โอพียู(opu)
- เลือกที่ "เริ่มต้นใช้งานตอนนี้" เพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการเริ่มต้นการใช้งานอุปกรณ์ โอพียู(opu) โดยสามารถ

สแกนที่ QR โค้ค ที่อยู่บนอุปกรณ์





b.) เพิ่มอุปกรณ์ (กล้อง และ เซนเซอร์)

- 1) ไปที่ ควบคุม -> จัดการอุปกรณ์
- กดที่ปุ่ม "เพิ่ม" ถัดจาก "จัดการอุปกรณ์"
- เลือก " เพิ่มกล้อง " หรือ "เพิ่ม เซ็นเซอร์" ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม
- สแกน QR โก้ด ที่อยู่บนอุปกรณ์ (* หมายเหตุ: หากไม่สามารถสแกนได้ คุณจะถูกถามให้ไส่รหัสผลิตภัณฑ์(Serial Number) ของอุปกรณ์ ให้คุณใส่(Serial Number)จำนวน 20 หลักในช่องว่างที่เว้นไว้ให้
- กดเลือกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยัน หมายเลงผลิตภัณฑ์



หลังจากที่ทำการแอดอุปกรณ์เสร็จ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์แต่ละชิ้น
 หรือเว้นว่างไว้เพื่อให้เป็นชื่อมาตรฐาน ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ กดปุ่มสัญลักษณ์ ">"
 หลังจากป้อนชื่ออุปกรณ์เสร็จกดที่ปุ่ม "บักทึก" เพื่อทำการบันทึก



c.) ลบ และ แก้ไขชื่อ โอพียู(OPU) และ อุปกรณ์

- 1) ไปที่ ควบคุม -> จัดการอุปกรณ์
- โอพียู(OPU)
 - กดที่ปุ่ม ">" ถัดจากชื่อของ โอพียู(OPU)
 - b. การเปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ลงบนชื่อเก่าของ โอพียู(OPU) แล้วกดที่ปุ่ม "บันทึก"
 - c. ในการลบ กดที่ปุ่ม "ลบ" แล้วกดที่ "ลบ" อีกครั้งเพื่อขึ้นขันการลบหรือกดที่ปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการดำเนินการ
- เซนเซอร์/กล้อง
 - a. กดที่ปุ่ม ">" ที่อยู่ถัดจากที่ที่ต้องการแก้
 - b. การเปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ลงบนชื่อเก่า จากนั้นกดที่ปุ่ม "บักทึก"
 - c. ในการลบ กดที่ปุ่ม "ลบ" แล้วกดที่ "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบหรือกดที่ปุ่ม "ยกเลิก "
 เพื่อยกเลิกการดำเนินการ





d.) การสับเปลี่ยน โอพียู(OPU)

* หมายเหตุ:. การเปลี่ยน โอพียู(OPU) ยังคงสามารถที่จะติดต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มขึ้นครั้งแรก ระหว่าง

โอพียู(OPU) ก่อนหน้า กับ กล้องและเซนเซอร์ *

- กดปุ่ม ">" ที่อยู่ถัดจาก โอพียู(OPU)
- แอด โอพียู(OPU) ใหม่เพื่อที่จะแทนที่ โอพียู(OPU) เก่า กดที่ปุ่ม "แทนที่"
- หน้าจอจะแสดงไปยังหน้าสแกน QR โค้ดบน โอพียู(OPU) ตัวใหม่
- ข้อความจะแจ้งให้ท่านทราบว่าการเปลี่ยนแปลง โอพียู(OPU) สำเร็จ





e.) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรื่

- ไปที่ควบคุม → การจัดการอุปกรณ์
- ในส่วนของเซ็นเซอร์ให้คลิกบนเซ็นเซอร์เพื่อดูรายละเอียด
- หากเซ็นเซอร์ใช้แบตเตอร์รี่สถานะของมันจะปรากฏขึ้นถัดจากแบตเตอร์รี่
- 4) สถานะของแบตเตอร์ร่
 - a. ""แบตเตอรี่ พร้อมใช้งาน" (แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเกือบเต็ม)
 - b. "แบตเตอรี่ต่ำ" (แบตเตอรี่ใกล้จะหมด)
 - c. "ไม่ทราบ" (การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์)





f.) ความเร็วในการจับความเคลื่อนไหวของกล้อง

(อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการตรวจจับความเคลื่อนไหว)

ถึงแม้แต่ละอุปกรณ์อย่างกล้องและเซนเซอร์จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การตรวจสอบความไหวของการเคลื่อนไหวของกล้องจะอยู่ภายในส่วนรายการเซ็นเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในสภาพแวคล้อมที่มีความหลากหลายของเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้ใช้สามา รถกำหนดเกณฑ์ความไว เจ้าของสามารถกำหนดเกณฑ์ความไว 100% (ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ถึง 0% (ที่มีประสิทธิภาพน้อย) โดยค่าเริ่มค้นเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็น 0% จากนี้เป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีปุ่ม "ลบ" ในรายละเอียดรายชื่อเซนเซอร์ เจ้าของต้องนำอุปกรณ์ออกในรายละเอียดรายการกล้องเอง

- ไปที่ ควบคุม -> การจัดการอุปกรณ์
- ในส่วนรายการเซนเซอร์คลิกที่กล้องเพื่อดูรายละเอียด
- สามารถปรับเปลี่ยนได้การตรวจจับความเคลื่อนไหวได้



Oplink Communications, Inc.



g.) ยกเลิกการใช้ของฉัน

ถ้าคุณใด้รับสิทธ์เป็นผู้ใช้งานในระบบและถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ใช้งานในระบบคุณสามารถที่จะเอาตัวเองออกจากระ บบได้ ผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้ใช้ได้ออกจากการเป็นผู้ใช้แล้ว

- 1) ไปที่ -> ควบคุม -> จัดการอุปกรณ์
- ถัดจากชื่อของระบบให้กดที่ 'ยกเลิกการใช้ของฉัน'
- กด 'ยกเลิกการใช้ของฉัน'เพื่อยืนยันหรือ 'ยกเลิก'





h.) การเพิ่ม Wi-Fi เครื่อข่ายสำหรับกล้อง

กล้องจะเชื่อมต่อสัญญาณที่มีความแรงสูง ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากล้องเพื่อรับสัญญาณ ความแรงของสัญญาณจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้นอยู่กับ โอพียู(Opu) หรือ เร้าเตอร์ หรือ Wi-Fi Repeater

- 1) ใปที่ ควบคุม -> การจัดการอุปกรณ์
- เลือกกล้องจากรายชื่อกล้องและแตะที่ Wi-Fi
- เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการจะเข้าร่วมการใช้งานร่วมกัน
- ในหน้าเพิ่มเครือข่าย แตะ"เพิ่ม"เพื่อเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi หรือ กลัยไปยังหน้า Wi- Fi

Image: AT&T \$\begin{aligned}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll	■ AT&T
PA2A	Choose a Network
Tap on Displayname to rename device	OPLK345678931 奈 >
	OPLK20000001
Wi-Fi >	OPLK3456789417
	OPLK10000043
	OPLK3456789408
	OPLK10000096
	OPLINK8275935679 奈 >
	OPLK34567899
Remove	OPLINK2389376098
Video ARM Control Home	Video ARM Control Home



i.) หลังจากการเพิ่มเครือข่าย

- 1) กล้องที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มในระบบของคุณสามารถตั้งค่าในการใช้งาน เครือข่ายเมื่อ Wi-Fi ได้
- ในกรณีที่จุดเชื่อมต่อที่มีสัญญาณเครื่อข่ายแรงกล้องจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- การถบเครื่อข่าย

-ควบคุม

- จัดการณ์อุปกรณ์
- เลือกกกล้องในรายชื่อ
- Wi-Fi
- เลือก Wi-Fi ในเครือข่าย "เลือกส่วนเครือข่ายที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้"
- ถบ
- ถบ





การแจ้งเตือน.....7

ไปที่ควบคุม -> การแจ้งเตือน



a.) การแสดงการแจ้งเตือน-

การแจ้งเตือนรวมถึงการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของเหตุการณ์และแจ้งให้ทราบสถานะของระบบการปิดโหมดนี้ทำให้ไ ม่สามารถรับข้อความที่สำคัญได้

b.) การแจ้งเตือนเสียงบนมือถือ-การแจ้งเตือนรวมถึงเสียง ใชเรนของเหตุการณ์และข้อความเสียงสถานะของระบบ

หมายเหตุ:การกำหนดค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน แอพพลิเคชั่น สมาร์ท โฟนไม่ได้กำหนดเสียงของการจากแจ้งเตือน คุณควรไปตั้งค่า ->การแจ้งเตือน ของ อ๊อบลิงค์ mi Security



ล็อค/ปลดล็อค.....

a.) ล็อค/ปลดล็อค โอพียู(OPU)



- a. ถ้าต้องการถ็อกให้เถือกที่ "ถือก"(เป็นรูปกุญแจพื้นสีแดง)หรือถ้าต้องการปถดถือกให้เถือกที่
 "ปถดถือก"(เป็นรูปกุญแจพื้นสีเทา)
- b. ในขณะอยู่บ้านคุณสามารถควบคุม โอพียู(OPU) โดยโหมด "โหมดที่พักอาศัย"โดยเข้าไปที่ ควบคุม→
 โหมดล็อก → โหมดที่พักอาศัย เมื่อกลับมาที่โฮม "ล็อค"
 ที่เป็นเป็นรูปกุญแจสีแดงจะเปลี่ยนเป็นรูปกุญแจพื้นสีเหลือง

*หมายเหตุ: การเลือก ปลคล็อค/ล็อค จะยกเลิกเหตุการณ์ และ ปลคล็อคอุปกรณ์



b.) ล็อคในขณะอยู่บ้าน

- ล. กุณสามารถใช้โหมคนี้เวลากลางคืนที่คุณนอนหลับอยู่ในบ้าน ตัวตรวจจับความเคลื่อนใหวจะปลคลีอคอัตโนมัติ
 แต่ เซนเซอร์ ประตู/หน้าต่าง จะยังคงลีอคตามปรกติ
 คุณสามารถที่จะย้ายได้อย่างอิสระภายในบ้านและได้รับการคุ้มครองจากผู้บุกรุกภายนอก
- b. ในส่วนออปชั่น ล็อก/ปลดล็อก ในขณะอยู่บ้านกุณสามารถเปิด หรือ ปิด ล็อกในขณะอยู่บ้าน และ โหมดล็อก ไม่สามารถใช้ร่วมกัน ได้ หากเลือกออปชั่นนึง อีกออปชั่นจะถูกปิดอัต โนมัติ
- ที่หน้าโหมดล็อกให้เลือกแตะที่ โอพียู(OPU)จากนั้นจะนำคุณไปยังโหมดการตั้งค่าเริ่มต้นโหมดล็อก นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อที่จะตั้งค่าในโหมดที่อยู่อาศัยได้





คำแนะนำในการแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	การแก้ใข	
แอพไม่สามารถตรวจจับ โอพียู (OPU)	มาร์ทโฟนไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ โอพียู(OPU)	เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับเครือข่ายเดียวกัน หรือสแกนบาร์โค้ด QR ที่ด้านหลังของ โอพียู(OPU)	
แอพตรวจพบมากกว่าหนึ่ง โอพียู (OPU) ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในบริเวณเดียวกัน	หลาย โอพียู(OPU) ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานอยู่บนเครือข่ายเดีย	สแกนบาร์โค้ด QR ที่ด้านหลังของ โอพียู(OPU)	
้ไม่สามารถเริ่มต้นการใช้งานได้สำเร็จ	ภาน บางส่วนของอุปกรณ์ไม่ได้เปิดใช้งานในระ หว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน	สแกนบาร์โค้ด QR แต่ละอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน	
การจัดการเวลาในการโหลดวิดีโอ	วีดีโอที่บางอันอาจจะใช้เวลานานในการโห ลด เครือข่ายอาจขัดข้อง	หน้าจอวีดีโอจะเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งพร้อม ปุ่ม มุมมอง กดที่ปุ่มโหลดอีกครั้ง	
การโทร – เกิดข้อผิดพลาด	คำหน้ารายชื่อติดต่อฉุกเฉินยังไม่ได้ตั้งค่า	ข้อความจะปรากฏ และนำคุณไปยัง "ควบคุม → บัญชี →รายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน" คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินที่ห น้านี้	
การจัดการเข้าสู่ระบบพร้อมกัน จากผู้ใช้งานคนเดียวกัน	เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์หลายชนิดในเวลาเดี ยวกันโดยใช้บัญชีเดียวกัน	หนึ่งบัญชีสามารถใช้สำหรับหนึ่งอุปกรณ์ ณ เวลาเดียวกันเท่านั้น	